

## HD67E53-A1

### EtherCAT Master / Modbus TCP Master - Konwerter

(Przełącznik EtherCAT wewnątrz do połączenia wejścia/wyjścia, Typ obudowy: A, Złącza zaciskowe)



<b>Dane techniczne:</b>	
<b>Porty:</b>	4xEthernet
<b>Protokół Ethernet</b>	Modbus TCP MASTER
<b>Protokół EtherCAT</b>	EtherCAT Master
<b>Szybkości transmisji danych Modbus</b>	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
<b>Szybkość transmisji danych EtherCAT</b>	Automatyczne wykrywanie 10/100 Base-T
<b>Złącze Modbus</b>	RJ45
<b>Złącze EtherCAT</b>	RJ45
<b>Złącze zasilania</b>	Blok zaciskowy 2-drożny 5 mm
<b>Zasilacz</b>	8..24 V prądu przemiennego; 12..35 V prądu stałego
<b>Temperatura pracy</b>	-40 C/+85 C
<b>Wymiary</b>	120x23x107 (dł. x szer. x wys.)
<b>Waga</b>	około 200 g
<b>Mocowanie mechaniczne</b>	Montaż na szynie DIN
<b>OPROGRAMOWANIE:</b>	SW67E53
<b>KOD ZAMÓWIENIA:</b>	HD67E53-A1

